



Slovenske železnice
SŽ-Infrastruktura

PROGRAM OMREŽJA

2023



PRILOGA 2A

TEHNIČNI PODATKI O
PROGAH

KAZALO

PROGA 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA	1
PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – D.M.	2
PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN	2
PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – D.M.	2
PROGA 31 CELJE – VELENJE.....	3
PROGA 32 D.M. – ROGATEC – GROBELNO	3
PROGA 33 D.M. – IMENO – STRANJE	4
PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – D.M.	4
PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ.....	4
PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – D.M.	4
PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA	5
PROGA 43 D.M. – LENDAVA.....	5
PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – D.M.	5
PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – D.M.	5
PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA	5
PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – D.M.	6
PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER	6
PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – D.M.	6
PROGA 70 JESENICE – SEŽANA	6
PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – D.M.	6
PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA	7
PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – D.M.	7
PROGA 80 D.M. – METLIKA – LJUBLJANA	7
PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE.....	7
PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE	7
PROGA 14 LOK ZIDANI MOST	8
PROGA 45 LOK PRAGERSKO	8
PROGA 35 LOK MARIBOR TEZNO – MARIBOR STUDENCI	8
PROGA 51 LOK DIVAČA.....	8
PROGA 11 LJUBLJANA ZALOG – CEPIŠČE KAJUHOVA (P3)	8
PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P4).....	8
PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P5).....	8

LEGENDA STOLPEC 7:

APB	AVTOMATSKI PROGOVNI BLOK
DVP	DALJINSKO VODENJE PROMETA
MO	MEDPOSTAJNA ODVISNOST
OO	ODJAVNI ODSEK
OP	OBOJESTRANSKI PROMET

ODSEK PROGE	MEDNARODNA OZNAKA PROGE	ŠTEVILO TIROV	OZNAKA KM		RAZDALJA MED ODSEKI	ZAVORNA RAZDALJA V METRIH	SV NAPRAVE	VRSTA TK POVEZAV	SISTEM VLEKE	OSNA OBREMENITEV	USPOSOBLJENOST ZA OPRTNI SISTEM "A"	OPREMLJENOST Z GSM-R	ZMOGLJIVOST PROG	
			OD	DO									PREPUSTNA MOČ (VLAKOV V 24 URAH)	IZKORIŠČENOST PREPUSTNE MOČI (%)
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GLAVNA PROGA 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA														
Dobova d.m. - Dobova	E 70 X. koridor	2	451,2	453,3	2,1	1000	MO, OP	digitalne	25 kV	D 3	da	da	286	23
Dobova - Brežice		2	453,3	459,1	5,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Brežice - Krško		2	459,1	467,6	8,5	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Krško - Brestanica		2	467,6	471,8	4,2	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Brestanica - Blanca		2	471,8	477,7	5,9	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Blanca - Sevnica		2	477,7	485,7	8,0	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Sevnica - Breg		2	485,7	494,3	8,6	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	345	21
Breg - Zidani Most		2	494,3	502,1	7,7	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Zidani Most - Hrastnik	E 69 E 70 V. koridor X. koridor RFC 5 RFC 6	2	502,1	509,8	7,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	300	51
Hrastnik - Trbovlje		2	509,8	514,6	4,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Trbovlje – Zagorje		2	514,6	519,1	4,5	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Zagorje - Sava		2	519,1	527,8	8,7	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sava – Litija		2	527,8	534,6	6,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	300	51
Litija - Kresnice		2	534,6	541,9	7,3	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Kresnice - Laze		2	541,9	551,0	9,1	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Laze - Ljubljana Zalog		2	551,0	557,8	6,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Ljubljana Zalog - Ljubljana		2	557,8	565,9	8,1	1000	APB, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		

GLAVNA PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – D.M.

Ljubljana - Ljubljana Šiška	E 65 X. koridor	1	566,4	567,3	0,9	1000	MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	118	74
Ljubljana Šiška - Ljubljana Vižmarje		1	567,3	572,1	4,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Lj. Vižmarje - Medvode		1	572,1	578,2	6,1	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Medvode – Škofja Loka		1	578,2	585,7	7,5	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Škofja Loka – Kranj		1	585,7	594,5	8,8	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Kranj – Podnart		1	594,5	604,8	10,3	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da	85	91
Podnart - Lesce Bled		1	604,8	616,8	12,0	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Lesce Bled - Žirovnica		1	616,8	621,8	4,5	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Žirovnica - Jesenice		1	621,8	629,7	7,9	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Jesenice – Jesenice d.m.		1	629,7	636,8	7,1	1000	MO, OP	digitalne	15 kV	D 4	da	da		40

REGIONALNA PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN

Ljubljana Šiška – Ljubljana Črnuče	/	1	0,6	5,4	4,9	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da	62	72
Ljubljana Črnuče–Domžale		1	5,4	13,0	7,5	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da		
Domžale – Jarše Mengeš		1	13,0	16,0	3,0	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da		
Jarše Mengeš – Kamnik		1	16,0	22,5	6,5	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da		
Kamnik – Kamnik Graben		1	22,5	23,6	1,1	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da		

GLAVNA PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – D.M.

1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zidani Most – Rimske Toplice	E 67 E 69 V. koridor X. koridor REC 5	2	502,1	509,6	7,6	1000	OP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	348	35
Rimske Toplice - Laško		2	509,6	516,6	7,0	700	OP, APB	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Laško - Celje		2	516,6	527,0	10,3	700	OP, APB	digitalne	3 kV	D 4	da	da		

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

Celje						700		digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Celje - Šentjur		2	527,0	537,6	10,7	1000	APB	digitalne	3 kV	D 4	da	da	319	44
Šentjur – Grobelno		2	537,6	541,1	3,5	1000	OP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Grobelno - Ponikva		2	541,1	545,3	4,2	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da	170	69
Ponikva - Dolga Gora		2	545,3	552,9	7,6	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Dolga Gora - Poljčane		2	552,9	561,2	8,3	1000	OP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Poljčane - Slovenska Bistrica		2	561,2	568,8	7,6	1000	OP, APB	digitalne	3 kV	D 4	da	da	214	58
Slovenska Bistrica - Pragersko		2	568,8	575,2	6,4	1000	OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Pragersko - Rače		2	575,2	581,6	6,4	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Rače - Hoče		2	581,6	586,9	5,3	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da	246	57
Hoče - Maribor Tezno		2	586,9	590,8	3,9	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Maribor Tezno - Maribor		2	590,8	594,0	3,1	1000	MO, OP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Maribor - Pesnica		1	594,0	600,3	6,4	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da	67	82
Pesnica - Šentilj		1	600,3	608,0	7,7	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Šentilj - d.m.		1	608,0	610,4	2,4	1000	MO	digitalne	3 kV	D 4	da	da		

REGIONALNA PROGA 31 CELJE – VELENJE

Celje – Žalec		1	0,0	8,8	8,8	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
Žalec - Polzela		1	8,8	17,5	8,7	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
Polzela - Šmartno ob Paki		1	17,5	23,3	5,8	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da	65	44
Šmartno ob Paki - Šoštanj		1	23,3	33,0	9,7	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
Šoštanj - Velenje Pesje		1	33,0	35,6	2,6	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
Velenje Pesje - Velenje		1	35,6	38,0	2,4	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		

REGIONALNA PROGA 32 D.M. – ROGATEC – GROBELNO

1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d.m. - Rogatec	/	1	27,0	35,6	8,6	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da	30	45
Rogatec – Stranje		1	35,6	52,3	16,7	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
Stranje – Grobelno	/	1	52,3	63,4	11,2	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da	48	

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

REGIONALNA PROGA 33 D.M. – IMENO – STRANJE														
d.m. – Imeno	/	1	38,0	39,5	1,5	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da	49	29
Imeno – Stranje		1	39,5	52,3	12,8	700	OO	digitalne	dizel	C 4	ne	da		
REGIONALNA PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – D.M.														
Maribor – Maribor Studenci	/	1	0,0	1,8	1,8	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	58	44
Maribor Studenci – Ruše		1	1,8	12,4	10,5	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Ruše – Ruta		1	12,4	24,9	12,5	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da	47	31
Ruta – Podvelka		1	24,9	34,5	9,6	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da		
Podvelka – Vuhred		1	34,5	43,7	9,2	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Vuhred – Vuzenica		1	43,7	51,7	8,0	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Vuzenica - Dravograd		1	51,7	63,2	11,5	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Dravograd - Prevalje		1	63,2	74,3	11,1	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da		
Prevalje - Prevalje d.m.		1	74,3	82,1	7,8	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da		7
GLAVNA PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ														
Pragersko (izključno) – Cirkovce Polje	E 69 V. koridor RFC 6	1	0,0	6,9	6,9	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	110	51
Cirkovce Polje - Kidričevo		1	6,9	11,1	4,2	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Kidričevo - Ptuj		1	11,1	18,1	7,0	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da	111	45
Ptuj - Moškanjci		1	18,1	26,5	8,4	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Moškanjci - Cvetkovci		1	26,5	34,0	7,5	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Cvetkovci - Ormož		1	34,0	40,3	6,3	1000	APB, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
GLAVNA PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – D.M.														
Ormož – Ivanjkovci	T 69 V. koridor RFC 6	1	0,0	8,6	8,6	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da	66	60
Ivanjkovci - Ljutomer		1	8,6	20,9	12,3	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Ljutomer – Lipovci		1	20,9	33,1	12,2	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da	55	64
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lipovci - Murska Sobota	T 69 V. koridor RFC 6	1	33,1	38,5	5,4	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Murska Sobota – Dankovci		1	38,5	51,5	13,0	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Dankovci – Hodoš		1	51,5	67,1	15,6	1000	MO, DVP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Hodoš - d.m.		1	67,1	69,2	2,1	1000	MO	digitalne	25 kV	D 4	da	da		

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

REGIONALNA PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA

Ljutomer – Gornja Radgona	/	1	0,0	23,1	23,1	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	23	6
---------------------------	---	---	-----	------	------	-----	----	-----------	-------	-----	----	----	----	---

REGIONALNA PROGA 43 D.M. – LENDAVALA

d.m. - Lendava	/	1	22,6	17,4	5,2	700	OO	digitalne	dizel	B 2	ne	da	25	3
----------------	---	---	------	------	-----	-----	----	-----------	-------	-----	----	----	----	---

GLAVNA PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – D.M.

Ormož – Središče	E 69 V. koridor	1	40,3	49,8	9,5	1000	MO, DVP	digitalne	dizel	C 3	da	da	59	6
Središče – d.m.		1	49,8	51,9	2,1	1000	OO, DVP	digitalne	dizel	C 3	da	da		

GLAVNA PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – D.M.

Ljubljana – Brezovica	E 65 E 69 E 70 V. koridor RFC 5 RFC 6	2	565,9	573,8	7,9	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	207	67
Brezovica - Preserje		2	573,8	580,6	6,8	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Preserje - Borovnica		2	580,6	586,6	7,1	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Borovnica - Verd		2	586,6	597,8	10,1	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	153	83
Verd – Logatec		2	597,8	607,1	9,3	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Logatec - Rakek		2	607,1	621,2	14,1	1000	DVP, APB, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Rakek – Postojna		2	621,2	632,8	11,6	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	259	50
Postojna - Prestranek		2	632,8	639,3	6,5	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Prestranek – Pivka (izključno)		2	639,3	643,9	4,6	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Pivka						700	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da	151	78
Pivka (izključno) – Gornje Ležeče		2	647,1	657,5	10,4	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Gornje Ležeče – Divača		2	657,5	669,6	12,1	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 4	da	da		
Divača – Sežana	E 70 V. koridor RFC 5, 6	2	669,6	679,2	9,6	1000	DVP, MO, OP	digitalne	3 kV	D 3	ne	da	205	32
Sežana – Sežana d.m.		2	679,2	682,5	3,3	1000	MO	digitalne	3 kV	D 3	ne	da		16

GLAVNA PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA

1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Divača - Rodik	E 69 V. koridor RFC 5, 6	1	0,0	7,4	7,4	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	94	102
Rodik - Kozina		1	7,4	11,8	4,4	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Kozina – cepišče Prešnica		1	11,8	16,5	4,7	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH
REGIONALNA PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – D.M.

cepišče Prešnica – Podgorje	/	1	16,5	19,9	3,4	700	MO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	41	15
Podgorje – d.m.		1	19,9	31,2	11,3	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		

GLAVNA PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER

cepišče Prešnica – Črnotiče	E 69 V. koridor RFC 5 RFC 6	1	0,0	5,5	5,5	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da	94	102
Črnotiče - Hrastovlje		1	5,5	14,4	8,9	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Hrastovlje - Rižana		1	14,4	21,4	7,0	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Rižana - Koper tovorna		1	21,4	29,0	7,6	1000	DVP, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Koper tovorna		1				700	MO, APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Koper tovorna – Koper potniška		1	28,2	31,5	3,3	1000	DVP, MO	digitalne	3 kV	D 3	da	da		

GLAVNA PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – D.M.

Pivka – Ilirska Bistrica	E 65	1	0,1	16,0	15,9	700	MO	digitalne	3 kV	C 2	ne	da	51	37
Ilirska Bistrica – d.m.		1	16,0	24,5	8,5	700	OO	digitalne	3 kV	C 2	ne	da		

REGIONALNA PROGA 70 JESENICE – SEŽANA

Jesenice - Bled Jezero	/	1	0,3	10,1	9,8	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	37	48
Bled Jezero - Bohinjska Bistrica		1	10,1	28,0	17,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Bohinjska Bistrica - Podbrdo		1	28,0	35,2	7,2	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Podbrdo - Grahovo		1	35,3	46,9	11,6	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Grahovo - Most na Soči		1	46,9	55,8	8,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Most na Soči - Anhovo		1	55,8	73,2	17,4	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Anhovo - Nova Gorica		1	73,2	89,1	15,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	49	40
Nova Gorica - cepišče Šempeter		1	89,1	92,3	3,3	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	61	34
cepišče Šempeter - Prvačina		1	92,3	100,1	7,8	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prvačina - Štanjel	/	1	100,1	113,3	13,1	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	37	43
Štanjel - cepišče Kreplje		1	113,3	122,8	9,5	700	MO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
cepišče Kreplje - Sežana		1	122,8	129,8	7,0	700	MO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		

REGIONALNA PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – D.M.

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

cep. Šempeter pri Gorici – Vrtojba - d.m.	/	1	0,0	1,9	1,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	84	7
---	---	---	-----	-----	-----	-----	----	-----------	-------	-----	----	----	----	---

REGIONALNA PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA

Prvačina - Ajdovščina	/	1	0,0	15,0	15,0	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	33	9
-----------------------	---	---	-----	------	------	-----	----	-----------	-------	-----	----	----	----	---

REGIONALNA PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – D.M.

cepišče Kreplje – Repentabor – d.m.	/	1	0,0	2,5	2,5	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	25	0
-------------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	----	-----------	-------	-----	----	----	----	---

REGIONALNA PROGA 80 D.M. – METLIKA – LJUBLJANA

d.m. - Metlika	/	1	29,5	31,7	2,2	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	43	11
Metlika -Črnomelj		1	31,7	46,6	14,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		51
Črnomelj - Semič		1	46,6	55,5	8,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Semič - Uršna sela		1	55,5	65,4	9,9	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Uršna sela - Novo mesto		1	65,4	78,7	13,3	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Novo mesto - Mirna Peč		1	78,7	88,3	9,6	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Mirna Peč - Trebnje		1	88,3	97,0	8,7	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	46	72
Trebnje - Radohova vas		1	97,0	110,8	13,8	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Radohova vas - Ivančna Gorica		1	110,8	116,5	5,7	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Ivančna Gorica - Višnja Gora		1	116,5	122,3	5,8	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Višnja Gora - Grosuplje		1	122,3	132,5	10,2	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		71
Grosuplje -Škofljica		1	132,5	142,0	9,5	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Škofljica-Ljubljana Rakovnik		1	142,0	149,5	7,5	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		
Ljubljana Rakovnik - Ljubljana		1	149,5	152,9	3,4	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		

REGIONALNA PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE

1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sevnica - Tržišče	/	1	0,0	12,7	12,7	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da	22	66
Tržišče - Trebnje		1	12,7	31,3	18,6	700	OO	digitalne	dizel	C 2	ne	da		

REGIONALNA PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE

Grosuplje – Dobrepolje	/	1	0,0	15,0	15,0	700	OO	digitalne	dizel	D 4	ne	da	23	9
Dobrepolje - Kočevje		1	15,0	49,1	34,1	700	MO	digitalne	dizel	D 4	ne	da		

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

GLAVNA PROGA 14 LOK ZIDANI MOST														
lok Zidani Most		1	0,0	0,8	0,8	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
GLAVNA PROGA 45 LOK PRAGERSKO														
lok Pragersko	E 69 V. koridor RFC 6	1	0,0	1,0	1,0	1000	MO	digitalne	3 kV	C 3	da	da		
GLAVNA PROGA 35 LOK MARIBOR TEZNO – MARIBOR STUDENCI														
Lok Tezno – Maribor Studenci	/	1	0,0	3,0	3,0	700	OO	digitalne	dizel	C 3	ne	da		
GLAVNA PROGA 51 LOK DIVAČA														
lok Divača	E 69 V. koridor RFC 5 RFC 6	1	0,0	1,0	1,0	1000	MO	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
REGIONALNA PROGA 11 LJUBLJANA ZALOG – CEPIŠČE KAJUHOVA (P3)														
Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova	/	1	0,0	2,7	2,7	1000	APB	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
REGIONALNA PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P4)														
Ljubljana Zalog-Ljubljana Moste		1	0,0	1,8	1,8	1000	MO	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
Ljubljana Moste-Ljubljana		1	1,8	3,6	1,8	1000	OO	digitalne	3 kV	D 3	da	da		
REGIONALNA PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P5)														
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ljubljana Zalog - Lokomotivska postaja Ljubljana Moste		1	1,2	3,1	1,9	1000	OO	digitalne	3 kV	C 3	da	da		
Lokomotivska postaja Ljubljana Moste - Ljubljana		1	3,1	4,7	1,6	1000	OO	digitalne	3 kV	C 3	da	da		